

# **Příručka rychlé instalace** **Príručka rýchlej inštalácie**



**y.E.S. box™**



# **N 2100**

**CZ****Balení obsahuje:**

- Thecus N2100 se zdrojem
- napájecí kabel
- síťový kabel
- sadu šroubů

**SK****Balení obsahuje:**

- Thecus N2100 so zdrojom
- napájaci kábel
- síťový kábel
- sadu skrutiek



**CZ**

## Popis ovladačů a konektorů

**SK**

## Popis ovladačov a konektorov



vypínač

potvrzovací tlačítko  
potvrďovacie tlačidlo

kontrolky

USB 2.0 konektor

výstup ventilátoru

WAN

LAN

USB 2.0 konektor

napájení 12V  
napájanie 12V

## Význam kontroliek

modré světlo znamená zapnuto  
aktivita systému  
aktivita prvního disku  
aktivita druhého disku  
WAN  
LAN  
aktivita USB zařízení



## Význam kontroliek

modré svetlo znamená zapnuté  
aktivita systému  
aktivita prvého disku  
aktivita druhého disku  
WAN  
LAN  
aktivita USB zariadenia

**CZ****Demontáž**

Jestli jste koupili N2100 i s nainstalovanými disky, tak tyto dvě strany vynechte. Zkontrolujte, jestli nemáte k N2100 připojené napájení, nebo jiný přívod.

První krok je odšroubování dvou šroubů ze zadní strany. Potom lze posunout dozadu vrchní víko, které se tímto úplně uvolní.

Po odstranění krytu následuje odšroubování šasi, které je upevněno na čtyřech šroubech a vytáhnutí ze slotu na základní desce.

**SK****Demontáž**

Ak ste kúpili N2100 i s nainštalovanými diskami, tak tieto dve strany vynechajte. Skontrolujte, či nemáte k N2100 pripojené napájanie alebo iný prievod.

Prvý krok je odskrutkovanie dvoch skrutiek zo zadnej strany. Potom sa dá posunúť vrchný poklop, ktorý sa týmto úplne uvoľní.

Po odstránení krytu nasleduje odskrutkovanie šasi, ktoré je upevnené na štyroch skrutkách a vytiahnutie zo slotu na základnej doske.



**CZ**

## Instalace disků

Jeden nebo dva SATA disky, které neobsahují žádná data, nejlépe nové disky, zasuněte do šasi až se připojí do SATA konektoru. Každý z nich přišroubujte alespoň čtyřmi šrouby. Šasi vložte zpět do zařízení, tak aby se zasunulo konektorem do základové desky. Dejte pozor na přívodní drát k větráčku. Šasi přišroubujte čtyřmi šrouby. Přesvědčte se že jste uvnitř nenechali šroubky nebo jiné předměty a zaklopte a přišroubujte víko.

**SK**

## Inštalácia diskov

Jeden alebo dva SATA disky, ktoré neobsahujú žiadne údaje, najlepšie nové disky, zasunú do šasi až sa zasunú do SATA konektoru. Každý z nich priskrutkujte aspoň štyrmi skrutkami. Šasi vložte naspäť do zariadenia tak, aby sa zasunulo konektorom do základovej dosky. Dajte pozor na privodný drôt k vetračku. Šasi priskrutkujte štyrmi skrutkami. Presvedčte sa, že ste vo vnútri nenechali skrutky alebo iné predmety a zaklopte a priskrutkujte poklop.



**CZ**

## Zapojení a nastavení

Zapojte napájení a připojte N2100 přes WAN konektor do Vaší sítě. Potom zmáčkněte spínač na předním panelu. Po aktivaci systému by mělo být přístupné webové rozhraní na adrese <http://192.168.1.100/>.

Pokud Vaše síť pracuje v jiném rozsahu, použijte na přenastavení utilitu **Thecus Setup Wizard**. Naleznete ji na CD dodávaném v balení, nebo na stránkách [www.thecus.com](http://www.thecus.com). Program je k dispozici pro MS Windows a MAC OS X. Vypnutí se provede podržením modře podsvíceného spínače

**SK**

## Zapojenie a nastavenie

Zapojte napájanie a pripojte N2100 cez WAN port do vašej siete. Potom stlačte spínač na prednom paneli. Po aktivácii systému vstúpite do rozhrania zadáním: <http://192.168.1.100/> Pokud je Vaša sieť na inom rozsahu, použijte utilitu **Thecus Setup Wizard**. Nájdete ho na CD dodávanom v balení, alebo na stránkách [www.thecus.com](http://www.thecus.com). Program je k dispozícii pre MS Windows a MAC OS X.

Vypnutie sa uskutoční podržaním modro podsvieteného spínača.



**CZ****WWW rozhraní:**

Do rozhraní vstoupíte zadáním: <http://192.168.1.100/> (pokud jste zachovali nastavení IP adresy)

První ikona Webdisk - data uložená na N2100

Druhá ikona Music - hudební soubory

Třetí ikona Gallery - fotografie

Čtvrtá ikona Login - pod jménem: **admin** a heslem: **admin** se dostanete do režimu nastavení a diagnostiky zařízení, také zde můžete manipulovat se soubory.

**SK****WWW rozhranie:**

Do rozhrania vstúpíte zadáním: <http://192.168.1.100/> (pokiaľ ste zachovali nastavenie IP adresy)

Prvá ikona Webdisk - súbory uložené na N2100

Druhá ikona Music - hudobné súbory

Tretí ikona Gallery - fotografie

Štvrtá ikona Login - pod menom: **admin** a heslem: **admin** sa dostanete do režimu nastavenie a diagnostiky zariadenia, také zde môžete manipulovať se súbormi.

**N2100**

**CZ****Význam kontroliek****SK****Význam kontroliek**

Zapnuto		Zapnuté	
Chyba systému		Chyba systému	
Startování systému		Štart systému	
Disk je zapnutý		Disk je zapnutý	
Disk pracuje		Práca s dátami	
Chyba disku		Chyba disku	
Disk je téměř zaplněn		Disk je takmer plný	
Síť je připojena		Sieť je pripojená	
Síť je aktivní		Sieť je aktívna	
Probíhá připojení USB zařízení		Probíha pripojenie cez USB	
svítí 	svítí	bliká 	bliká



WAN 192.168.1.100  
 LAN 192.168.2.254

**distributor****CoNet** s.r.o.

Úprkova 2a, BRNO, 62100

e-mail info@conet.cz

[www.conet.cz](http://www.conet.cz)[www.thecus.cz](http://www.thecus.cz)