

# Příručka rychlé instalace

# Príručka rýchlej inštalácie



# N299

**CZ****SK****Balení obsahuje:**

- Thecus N299 se zdrojem
- napájecí kabel
- síťový kabel
- sadu šroubů

**Balení obsahuje:**

- Thecus N299 so zdrojom
- napájací kábel
- sietový kábel
- sadu skrutiek



**CZ**

## Popis ovladačů a konektorů



## Popis ovladačov a konektorov

- vypínač
- potvrzovací tlačítko  
potvrďovacie tlačidlo
- kontrolky
- USB 2.0 konektor
- výstup ventilátoru
- WAN
- LAN
- USB 2.0 konektor
- napájení 12V  
napájanie 12V

## Význam kontrolek

- modré světlo znamená zapnuto
- aktivita systému
- aktivita prvního disku
- aktivita druhého disku
- WAN
- LAN
- aktivita USB zařízení



## Význam kontroliek

- modré svetlo znamená zapnuté
- aktivita systému
- aktivita prvého disku
- aktivita druhého disku
- WAN
- LAN
- aktivita USB zariadenia

**CZ**

## **Demontáž**

Jestli jste koupili N299 i s nainstalovanými disky, tak tyto dvě strany vynechte.

Zkontrolujte, jestli nemáte k N299 pripojené napájení, nebo iný prievod.

Prvý krok je odšroubování dvou šroubů ze zadnej stany. Potom lze posunout dozadu vrchní víko, které se tímto úplně uvolní.

Po odstranení krytu následuje odšroubování šasi, ktoré je upevneno na čtyřech šroubech a vytáhnutí ze slotu na základní desce.

**SK**

## **Demontáž**

Ak ste kúpili N299 i s nainštalovanými diskami, tak tieto dve strany vynechajte.

Skontrolujte, či nemáte k N299 pripojené napájanie alebo iný prievod.

Prvý krok je odskrutkovanie dvoch skrutiek zo zadnej strany. Potom sa dá posunúť vrchný poklop, ktorý sa týmto úplne uvoľní.

Po odstránení krytu nasleduje odskrutkovanie šasi, ktoré je upevnené na štyroch skrutkách a vytiahnutie zo slotu na základnej doske.



**CZ**

## Instalace disků

Jeden nebo dva SATA disky, které neobsahují žádná data, nejlépe nové disky, zasuňte do šasi až se připojí do SATA konektoru. Každý z nich přišroubujte alespoň čtyřmi šrouby. Šasi vložte zpět do zařízení, tak aby se zasunulo konektorem do základové desky. Dejte pozor na prívodní drát k větráčku. Šasi přišroubujte čtyřmi šrouby. Přesvědčte se že jste uvnitř nenechali šroubky nebo jiné předměty a zaklope a přišroubujte víko.

**SK**

## Inštalácia diskov

Jeden alebo dva SATA disky, ktoré neobsahujú žiadne údaje, najlepšie nové disky, zasuňte do sasi až sa zasunú do SATA konektoru. Každý z nich priskrutkujte aspoň štyrmi skrutkami. Sasi vložte naspať do zariadenia tak, aby sa zasunulo konektorm do základovej dosky. Dajte pozor na prívodný drôt k vetráčku. Šasi priskrutkujte štyrmi skrutkami. Presvedčte sa, že ste vo vnútri nenechali skrutky alebo iné predmety a zaklope a priskrutkujte poklop.



**CZ**

## Zapojení a nastavení

Zapojte napájení a připojte N299 přes WAN konektor do Vaší sítě. Potom zmáčkněte spínač na předním panelu. Po aktivaci systému by mělo být přístupné webové rozhraní na adrese <http://192.168.1.100/>.

Pokud Vaše síť pracuje v jiném rozsahu, použijte na přenastavení utilitu **Thecus Setup Wizard**. Naleznete ji na CD dodávaném v balení, nebo na stránkách [www.thecus.com](http://www.thecus.com). Program je k dispozici pro MS Windows a MAC OS X. Vypnutí se provede podržením menšího tlačítka a s ním zmáčknout modré podsvícený spínač

**SK**

## Zapojenie a nastavenie

Zapojte napájanie a pripojte N299 cez WAN port do vašej siete. Potom stlačte spínač na prednom paneli. Po aktivácii systéma vstúpite do rozhrania zadáním: <http://192.168.1.100/> Pokud je Vaša sieť na iném rozsahu, použiťte utilitu **Thecus Setup Wizard**. Nájdete ho na CD dodávanom v balení, alebo na stránkach [www.thecus.com](http://www.thecus.com). Program je k dispozícii pre MS Windows a MAC OS X.

Vypnutie sa uskutoční podržaním menšieho tlačidla a s ním stlačiť modro podsvietený spínač.





## WWW rozhraní:

Do rozhraní vstoupíte zadáním: <http://192.168.1.100/> (pokud jste zachovali nastavení IP adresy)

První ikona Webdisk - data uložená na N299

Druhá ikona Music - hudební soubory

Třetí ikona Gallery - fotografie

Čtvrtá ikona Login - pod jménem: **admin** a heslem: **admin** se dostanete do režimu nastavení a diagnostiky zařízení, také zde můžete manipulovat se soubory.



## WWW rozhranie:

Do rozhrania vstúpite zadáním: <http://192.168.1.100/> (pokiaľ ste zachovali nastavenie IP adresy)

Prvá ikona Webdisk - súbory uložené na N299

Druhá ikona Music - hudobné súbory

Tretí ikona Gallery - fotografie

Štvrtá ikona Login - pod menom: **admin** a heslom: **admin** sa dostanete do režima nastavenie a diagnostiky zariadenia, také zde môžete manipulovať se súbormi.



**Význam kontrolek****Význam kontrolek**

Zapnuto



Zapnuté

Chyba systému



Chyba systéma

Startování systému



Štart systéma

Disk je zapnutý



Disk je zapnutý

Disk pracuje



Práca s dátami

Chyba disku



Chyba disku

Disk je téměř zaplněn



Disk je takmer plný

Síť je pripojena



Siet' je pripojená

Síť je aktivní



Siet' je aktívna

Probíhá pripojení USB zařízení



Probieha pripojenie cez USB

svítí



svieti

bliká



bliká



WAN 192.168.1.100

LAN 192.168.2.254

**distributor**  
**CoNet** s.r.o.

Úprkova 2a, BRNO, 62100

e-mail [info@conet.cz](mailto:info@conet.cz)[www.conet.cz](http://www.conet.cz)[www.thecus.cz](http://www.thecus.cz)